



Scanner Fixe Omnidirectionnel

Décodage 1D/2D sur écran

LE SCANNER VERTICAL MULTITRAME 2D...

La gamme des périphériques SAGA inclue un modèle de scanner fixe vertical dit «grand passage», le SGBS-600M. Il est idéalement proposé aux supermarchés en mode présentation pour des articles moyennement volumineux.

En effet, sa technologie de décodage omnidirectionnelle ouvre un angle de capture de l'image plus large, la prise en charge du code barre est donc plus rapide tout comme la cadence du passage en caisse. Il sait lire la plupart des codes 1D/2D, QR code et codes PDF sur l'écran des smartphone et tablettes.

Le scanner fixe 2D, SGBS-600M est proposé en kit USB incluant le câble et le manuel de programmation simplifiée.



CARACTÉRISTIQUES DU SCANNER :

Source lumineuse	Diode laser visible 650nm
Processeur	32bit MIPS@1GHz
Taille de l'image	1280x800 pixel
Vitesse de scan	60 fps/s
Profondeur du champs	0-150mm
Angle de scan	Déflexion 360° - Inclination 65° Rotation 60°
Resolution minimum	13mil@ PC S90%
Symbologies décodées	1D : EAN, UPC, Code 93, Code 128, EAN128, Cadabar, Industriel 2 sur 5, Matrice 2 sur 5, MSI plessy, Interleaved 2 sur 5, GS1 Databar... 2D : PDF417, DataMatrix, QR code...
Mode de lecture	Automatique
Interface	USB-HID / USB-VCOM
Indicateur sonore	Volume et sonnerie programmable

ALIMENTATION :

Voltage	DC 5 Volts
Consommation électrique	2 Watts
Courant statique	150-200mA

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Dimensions en mm	LxlxH : 152 x 152 x 75 mm
Poids	600g
Matériaux	Plastique ABS +PC, matériaux ignifuges
Câble	Standard 2 mètres
Certification	Conformité CE et FCC

ENVIRONNEMENT :

Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de Stockage	-40°C à 70°C
Taux d'humidité	Relative de 5% à 95%, sans condensation
Exposition source primaire	Jusqu'à 100 000Lux
Choc	Résiste à une chute de 1.5m

Les + SAGA :

- Lecture de la plupart des symbologies 1D, 2D, codes PDF et QR codes
- Technologie omnidirectionnelle : angle d'ouverture large
- Haute performance de décodage et grande vitesse de lecture des codes
- Possibilité de fixation au mur



Sortie du câble USB par dessous si fixation du lecteur au mur



Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité SAGA